

领普零火墙壁开关(米家版)

了解LED指示灯含义

各个状态变化下LED状态:

① WiFi等待配网 (若还未连接过WiFi, 则上电30分钟内默认处于该状态)	所有橙色指示灯快闪 on 0.1s off 0.2s
② WiFi连接中	所有蓝色指示灯快闪 on 0.1s off 0.2s
③ WiFi已连成功接至路由器	指示灯不闪烁, 用于指示开关状态
④ WiFi关闭 (处于等待配网状态30分钟未配网则进入WiFi关闭状态)	指示灯不闪烁, 用于指示开关状态
⑤ 固件升级中	所有橙色指示灯慢闪 on 0.2s off 0.8s

Q3D-MI领普零火墙壁开关(米家版)是一款支持领普自发电开关控制和米家控制的智能开关。同时内置了领普射频模块与米家WiFi模块, 使得其既可以通过领普自发电无线开关进行遥控, 也可以通过接入小米iot平台, 通过米家APP控制、或小爱同学控制, 或与其他传感器进行联动。

安装步骤概览

墙壁开关的安装步骤:

- ① 安装接线。
上电后设备将自动处于“等待配网”状态
- ② 安装米家APP (已安装则跳过)
- ③ 米家APP扫描“附近设备”并添加
- ④ Enjoy it

如您还购买了领普的自发电无线开关:

- 参考“配对自发电无线开关”配对遥控;
- 如果想将无线开关设置为场景开关, 参考“内置网关配置”设置智能场景。

①安装接线

安装方式: (注意: 安装前确保电闸已关闭! 严禁带电操作!)

接线方式: ——表示灯具

②安装米家APP(已安装则跳过)

本产品已接入米家, 可以通过米家APP操控, 并与其他产品互联互通。

使用“米家”APP直接扫描下方二维码, 可快速进入米家APP添加“领普零火墙壁开关”页面, 或跳过本步骤使用“附近设备添加”。若未安装米家APP, 扫描下述任意一个二维码均可下载米家APP, 或者在应用商店搜索“米家”下载。

③米家APP扫描“附近设备”并添加

新出厂开关(之前未连接过WiFi), 上电将自动处于配网状态(橙色LED闪烁)。此时可以直接使用米家APP即可以扫描搜索到该设备, 并进行配网、添加。

- ①打开米家APP, 点击右上角的“+”号
- ②选择“附近设备”扫描。

④Enjoy it

您可以直接通过米家APP控制开关及查看状态。具体界面及细节可能因APP版本不同而有所区别。

同时, 通过设置墙壁开关的房间和名称, 您可以用小爱同学进行语音控制, 比如: 小爱同学, 打开客厅大灯~

配对自发电遥控开关

本墙壁开关可以搭配领普的自发电无线开关使用, 实现遥控(双控)

配对开关:

第一步: 进入配对模式
长按想要配对的开关 3S, 直到对应的灯和指示灯闪烁(一秒一次), 表示进入配对模式了。

第二步: 按下要配对的遥控开关即可

备注:

- 每路灯支持配对10个遥控开关; 如果在配对模式下, 操作开关后墙壁开关快闪两次则停止, 但遥控开关无法控制, 则可能是已经存满, 建议清除后再配对。
- 在学配对模式下, 短按按键退出学习模式, 或超过30秒后自动退出学习模式。
- 通过本方式配对的开关, 无法通过iot自动化控制别的开关; 如果配置场景开关, 请参阅下页“内置网关管理”。

清除开关:
上电长按要清除的墙壁开关的通道对应按键10秒以上, 直到蓝色指示灯快闪4次, 将清除掉该通道所有已配对的遥控开关。(请谨慎操作避免误清除)

内置网关配置

功能说明:

墙壁开关还可以兼作射频网关, 使得自发电无线开关通过网络控制其他的墙壁开关以及所有支持米家的设备(电动窗帘等)以及实现情景模式控制。

配置方法:

- 通过“内置网关管理”入口进入网关界面;
- 点击“+”然后根据提示添加无线开关, 并注意其序号;
- 进入“智能场景”添加对应序号的无线开关的场景;

产品参数

型号	Q3D-MI-W1/Q3D-MI-W2/Q3D-MI-W3
供电	110-240V AC 50/60Hz
待机功耗	1.0 W
RF	433.92MHz
WiFi	2.4GHz
最大负载	10A MAX (总路数) 由于开灯瞬间存在冲击电流, 建议所接的灯不超过500W/路
遥控距离	约50M(室外空旷地, 配合领普K9) 室内距离与具体环境有关
可配开关数量	直连遥控开关: 10个/路 网关开关: 10个
使用环境	温度: -10~40°C

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA组件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

本表格依据:SJ/T11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

售后服务

尊敬的用户:
感谢您选择领普Q3D-MI零火墙壁开关, 为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务, 请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称_____
通讯地址_____
电话_____
邮编_____
所购产品名称及型号_____
购买地址_____
购买日期_____

友情提示:

- 本产品享受两年免费保修, 终身有偿维修, 送修费客户自理。
- 如需保修, 请提供有效的销售凭证, 同时提供填写完整的保修卡。
- 因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

执行标准: GB 16915.2-2012
服务热线: 400-888-6853
制造商: 武汉领普科技有限公司
网址: www.lnptech.com
邮箱: service@lnptech.com
地址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼

零火墙壁开关使用说明书 v1.3
系列型号: Q3D-MI

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管