

认识领普门铃

本产品内容自发电无线发射器和接收器各一个,套装门铃在出厂前已配对,发射器可以直接触发响铃。

发射器

接收器

安装方法:
方法一:如果墙面干净平整,使用方法一即可。
①将3M双面胶贴在发射器背面
②另一面贴在墙面

方法二:如果墙面容易脱灰,可使用方法二使安装更为牢固。
①用螺丝刀拆卸发射器的底壳。
②用螺丝安装,将底壳钉入墙壁。
③再将发射器扣入底壳。

安装领普门铃

安装华为智慧生活App

添加接收器至智慧生活App

指示灯状态说明

添加发射器配对

删除已配对发射器

其他功能介绍

当前按钮:
在“当前按钮”中选择N号按钮,可查看N号按钮是否配对,以及N号按钮的响铃音乐。

铃声设置:
配对成功后在智慧生活App中查看已配对的发射器,在“当前铃声”设置选择合适的铃声。设备中有36种铃声供选择。

静音模式:
配对成功后在智慧生活App中查看已配对的发射器,在“当前铃声”设置为“静音”。

音量调节:
通过App的音量条,调节音量。

自动化设置:
领普门铃可以通过 华为智能生活App → 智能选项卡 配置场景联动功能:
1. 通过环境条件或者其他HiLink生态设备状态来执行门铃播放铃声或设置静音。
2. 配置门铃配对的按钮来执行场景或操控其他HiLink设备。

恢复出厂设置

无线网络重置
上电长按音量键10S,黄灯慢闪(约3秒一次),表示无线网络被重置等待配网,打开智慧生活App可以重新搜索到该设备,并进行配网,添加设备操作。

基本参数

发射器

产品型号: G4L-TW
尺寸: 83*46*20 mm
重量: 45g
频率: 433.92MHz
距离: 50M(室外空旷地)
发射功率: 10dBm
操作力: >400g

接收器

产品型号: G4L-HW-RW
尺寸: 83*48*28 mm (不含插头)
重量: 65g
输入: 110V-240V~50/60Hz
插头: 国标两插
额定功率: 1.1W
频率: 2.4GHz 433.92MHz

注意事项

- 本产品为精密电子产品,请勿在过度潮湿或可能导致本产品进水的环境下使用,以免影响正常使用。
- 请确保本产品安装于无线网络信号覆盖的范围内,并尽可能放置于无线网络信号最佳的位置。
- 请勿安装在防盗门上,金属会减弱信号!

无线法规申明

2.4GHz 无线局域网模块
本设备内置型号为ESP-WROOM-02D, CMIIT ID号为2017DP7231完整的非独立操作使用模块。

433MHz 无线模块
根据《中华人民共和国无线电管理条例》,本产品归属于微功率短距离无线电发射设备,申明如下。
(一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能、控制、调整及开关等使用方法;
(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
(七) 应当在规定的温度范围和供电条件下使用。

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA组件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

本表格依据: SJ/T11364的规定编制。
表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10 该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下,产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

售后服务

尊敬的用户:
感谢您选择领普自发电智能门铃,为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称: _____
通讯地址: _____
电话: _____
邮编: _____
所购产品名称及型号: _____
购买地址: _____
购买日期: _____

友情提示:

- 本产品享受两年免费保修,终身有偿维修,送修费客户自理。
- 如需保修,请提供有效的销售凭证,同时提供填写完整的保修卡。
- 因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 未经授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

武汉领普科技有限公司
官网: www.linp.tech
邮箱: service@linp.tech
服务热线: 400-888-6853
地址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼
执行标准: GB 4706.1-2005
领普科技提供售后支持
Works with HUAWEI HiLink 是指本产品支持 HUAWEI HiLink 协议。

领普自发电无线门铃 (WiFi版)
说明书
(使用产品前请仔细阅读本说明书)

linptech